



## Regulador de voltaje Orbitec R8-1200

### PRESENTACIÓN:

- 8 receptáculos para proteger periféricos y aparatos.
- Regulador automático de alto y bajo voltaje.
- Protección para Internet, línea de datos, TEL/fax y ADSL.
- Capaz de reajustar la entrada de una sobrecarga con su interruptor de circuito.
- Indicadores visuales amigables.

**GARANTIA**  
**2 AÑOS**

<b>Capacidad</b>	VA/Watts	1200VA/600W
<b>Entrada</b>	Voltaje normal	110VAC
	Frecuencia	60Hz
	Rango de voltaje de entrada	86Vac-138Vac
<b>Salida</b>	Rango de voltaje de salida	104Vac-126Vac
	Cantidad/tipo de receptáculos	8piezas-NEMA5-15R
	Protección para MODEM y teléfono	RJ-11
<b>Led</b>	Encendido/Apagado	LED verde
	Regulación	LED amarillo
<b>Dimensiones</b>	Ancho-Alto-Largo (mm)	145*114*75.5
<b>Ambientales</b>	Temperatura de operación	0-40°C. 32-104°F <95%(no condensada)
	nivel de ruido	<40dB

La información contenida adjunto está sujeta a cambio sin previo aviso. Orbitec no estará comprometido por los errores o las omisiones técnicas o editoriales en el contenido de este documento.